

## Accessoires pour centrale CE 100

### Accesorios para centrales CE 100



**CE101**

La gamme complète des modules pour la centrale CE100 se compose des accessoires et extensions suivants:

*La gama de módulos para la unidad central "Town" es realmente completa. Los accesorios y extensión de la central "CE100" pueden ser suministrados con:*

### CE101 Module d'extension 2 sondes

#### CE101 Módulo de extensión para 2 detectores

Extension pour deux sondes. L'on peut ajouter deux modules CE101 afin de raccorder jusqu'à 6 sondes à la centrale CE100.

*Módulo de extensión para dos detectores. Administra hasta 6 detectores de 4-20mA con 2 extensiones (máx) "CE101". Dimensiones: 2 módulos.*

Référence Tipo	Type Tipo de producto	Gaz Gas	Entrées 4-20mA Entradas 4-20mA	IP IP	Installation Instalación	Dimensions Dimensiones	Poids Peso
CE101	Module extension 2 voies Módulo de extensión para 2 sensores	Tous gaz %LIE ou ppm Todos los gases %LIE o ppm	2 sondes Séries SE et TS 2 detectores	40	Rail DIN Carril DIN	35,5x90x73 2 modules 2 modules	0,1Kg



**AL100**

### Module d'alimentation secteur pour CE100

#### AL100 alimentador para CE100

Alimentation 230Vac/24Vcc de puissance adaptée pour alimenter la centrale CE100 ainsi que les modules complémentaires CE101 et les sondes qui leurs sont raccordées: Dimensions: 3 modules.

*Fuente de alimentación 230Vca/24Vcc que energiza tanto la unidad central "CE100" como los módulos adicionales "CE101" con sensores relacionados conectados. Dimensiones: 3 módulos.*

Référence Tipo	Type Tipo de producto	Installation Instalación	Alimentation Fuente de alimentación
AL100	Alimentation secteur Fuente de alimentación	Sur rail DIN Carril DIN	230Vac (-15% + 10%) 50 Hz (±10%)



**AL101**

### AL101 Module d'alimentation de secours pour batterie plomb

#### AL101 Alimentador para batería de plomo

Alimentation 230Vca/13,8Vcc pour la recharge de l'éventuelle batterie tampon si nécessaire: type BA011 12V-7Ah. Dimensions: 3 modules

*La fuente de alimentación de 230 Vca/13,8Vcc permite recargar una batería de reserva externa si es necesaria dentro del sistema. Utilizable como cargador de batería principal para "BA011" 12V-7Ah. Dimensiones: 3 módulos.*

Référence Tipo	Type Tipo de producto	Installation Instalación	Alimentation Fuente de alimentación
AL101	Alimentation pour batterie au plomb 12V Fuente de alimentación para baterías de Pb	Sur rail DIN Carril DIN	230Vac (-15% + 10%) 50 Hz (±10%)